

UPS 3000VA 2700W Online dubla conversie, nJoy Aster 3000, Sinusoida pura | Rack/Tower, 8 PRIZE

I.D.: 63783342

Data publicarii 02.12.21 Coduri CPV 31154000-0

Pretul estimativ: 9.806,70 RON - 9.806,70 RON

Descriere: UPS Online dubla conversie | 3000 VA | 2700 W | nJoy | Aster 3000, Sinusoida pura | Rack/Tower | Faza intrare Monofazat | Faza iesire Monofazat | Conectori iesire 8 x IEC 320 C13 | Interfete RS232 / USB | 230 V | Panou de control LCD Display UPCMOP930HASC01B - nJoy | Aster 3000 | Online dubla conversie | 3000 VA | 2700 W | Sinusoida pura | Rack/Tower | Faza intrare Monofazat | Faza iesire Monofazat | Conectori iesire 8 x IEC 320 C13 | Interfete RS232 / USB | 230 V | Panou de control LCD Display Garantie aparat 36 luni, baterie 12 luni Link producator: <https://www.njoy.ro/ro/ups-commercial/aster-3000> Cod PN UPCMOP930HASC01B Cod EAN 6422956010270 Putere 3000 VA/2700 W Tip On-line Tensiune nominala la intrare 208/220/230/240 VAC Plaja acceptata tensiune intrare 80-300 VAC Tensiune nominala la iesire 208/220/230/240 VAC - selectabila Frecventa 50 / 60 Hz Auto detectare Eficienta Rata de eficienta de la pana a 97% Conectori Intrare: 1 x IEC-320 C20 Iesire: 8 x IEC-320 C13 + 1 x IEC-320 C19 Timpul de transfer baterie / AC Zero Timp mediu de functionare pe baterii 25% - 25min 2sec 50% - 11min 1sec 75% - 5min 20sec 100% - 3min 20sec Porturi comunicare HID USB / RS232 / EPO / SNMP Software <http://www.powermonitor.software/> Tipul bateriei Sigilata si protejata impotriva scurgerilor Specificatii baterie 6 X GP09122L Caracteristici Dubla conversie Tensiune de iesire selectabila Tensiune de intrare variabila intre 80V-300V Rata de eficienta pana la 97% Port HID USB, RS232, SMNP Port H