

Sistem audio portabil - Soundsation GO-SOUND 15AIR

I.D.: 106318320

Data publicarii	29.11.24	Coduri CPV	38651000-3 30213100-6 30232110-8 30231320-6 32342410-9
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 130.750,00 RON -
130.750,00 RON

Descriere: Tip difuzor: Sistem PA portabil cu 2 căi cu baterie reîncărcabilă și troller Raspuns in frecventa: 60Hz - 19KHz SPL max.: 114 dB (alimentat la rețea) Difuzor de joase LF: 15" HF: driver de compresie de 1" (bobină de 1") Directivitate (HxV) / Tip goarna: 90° x 40° - 60° / Asimetric Putere amplificator (Program/Vârf): 400 W* / 800 W* - Clasa AB (*Alimentat la rețea) Comenzi: nivel Mic1&2, nivel linie, nivel ecou, nivel Bluetooth/MP3, nivel master, microfon wireless activat, nivel W.Mic1, nivel W.Mic2 EQ grafic pe 5 benzi: 100 Hz, 330 Hz, 1 KHz, 3,3 KHz, 10 KHz (+/- 12 dB) Conexiuni: Mic 1&2 jack TS de 6,3 mm, Line In L&R RCA, Line Out L&R RCA Indicatoare LED: pornire, clip, microfon wireless pornit, RF Mic1, RF Mic2, încărcare baterie Media player: USB, card SD, streaming audio BT, afișaj LCD. telecomandă Comenzi player media: Stop, Redare/Pauză, Următoarea melodie, Prev. pistă, modă Control aplicație: conexiune BT la aplicația Go-Sound Air pentru Android®/iOS® Alimentare: 230VAC-50Hz Siguranță: T1A-250V Conector de rețea: VDE + suport siguranță Baterie reîncărcabilă: baterie cu plumb 12V-7Ah (tip TC12-7.0) Dimensiunea bateriei: 151 x 100 x 65 mm Wireless: Microfon 1, Microfon 2: banda de lucru VHF 174,4MHz / 175MHz Raspuns in frecventa microfon: 40Hz - 16kHz / ±3dB Putere emițător: 10 mW Tip de modulare: FM Tensiune baterie microfon: 3V (2x1.5V AA) Utilizare continuă microfon: 7 ore Mic de mână dimensiune: Ø33 (min) - Ø48 (max) x 265 mm Mic de mână greutate neta: 0,218 kg (inc
