

## DVR 16 canale

I.D.: 38320287

---

Data publicarii	09.09.19	Coduri CPV	32000000-3 32330000-5 32572100-4 32300000-6 32333200-8
-----------------	----------	------------	--

---

Pretul estimativ: 3.970,00 RON - 3.970,00 RON

---

Descriere: Procesor Procesor încorporat Sistem operare LINUX Video Intrări camere analogice 16 canale, BNC (PAL) Camere HDCVI 4Mp, 1080P@25fps, 720P@50fps, 720P@25fps Camere AHD 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps Camere TVI 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps Intrări camere IP 16 + 8, până la 6Mp per canal Audio Intrări 1 canal RCA + audio prin HDCVI Ieșiri 1 canal RCA Comunicare bidirecțională Da, refolosind canalele de intrare/ ieșire audio Compresie audio AAC (pentru primul canal), G.711A, G.711U, PCM Calitate audio 8KHz, 16 biți per canal Bit rate audio 64Kbps per canal Display Interfețe 1 HDMI, 1 VGA Rezoluție 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Împărțire ecran Mod IP neactivat: 1 / 4/ 8/ 9/ 16 Mod IP activat: 1 / 4 / 8 /9 /16 /25 OSD Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare Înregistrare Compresie Video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Rezoluție 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF Număr cadre Main Stream Primul canal: 5M-N(1~10fps) + 3 canale: 4M-N/ 1080P(1~15fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25fps) Extra Stream D1/ CIF(1~15fps) Bit Rate 32Kbps ~ 6144Kbps per canal Mod înregistrare Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, Cameră obturată, Stop Interval înregistrare 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec Detecție video Declanșare Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD Detecție mișcare Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră ob

---