

AMPLIFICATOR CATV AM-356 DVB-T FM/DAB

I.D.: 63014822

Data publicarii	11.11.21	Coduri CPV	32422000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 147,60 RON - 147,60 RON

Descriere: Amplificatorul pentru pilon este destinat folosirii cu instalațiile de antenă necesare pentru recepționarea semnalelor de televiziune digitală DVB-T și a semnalelor radio FM și DAB Alimentare de la sursă externă Tensiunea de alimentare este furnizată echipamentului printr-un injector de alimentare și un cablu coaxial conectat la ieșirea acestuia Alimentarea amplificatorului este semnalizată printr-un LED Amplificatorul este destinat alimentării unui număr ridicat de ieșiri antenă Reglarea nivelului de ieșire a semnalului pentru fiecare dintre cele trei căi ale amplificatorului se setează cu ajutorul potențioanelor, care se găsesc sub capacul metalic Datorită utilizării unei carcase hidroizolate, din material plastic, amplificatorul poate fi montat la exterior, direct pe stâlpul de antenă Canale: UHF : 21 ; - 69 ; Bandă de frecvențe: FM : 88 ;MHz ... 108 ;MHz DAB : 160 ;MHz ... 260 ;MHz UHF : 470 ;MHz ... 862 ;MHz Zgomot specific: 5 ;dB +/-; 1 ;dB (FM/DAB) 5.5 ;dB +/-; 1 ;dB (UHF 1, 2) Câștig : 20 ;dB (FM/DAB) 32 ;dB (UHF 1, 2) Reglaj câștig: 20 ;dB (FM/DAB) 16 ;dB (UHF 1, 2) Număr de intrări/ieșiri: 3 ; / 2 ; Temperatură de lucru: -10 ;°C ... 65 ;°C Nivelul maxim de ieșire: 108 ;dBμV (DIN 45004B) 105 ;dBμV (IMD3-66dB) 93 ;dBμV (IMD2-60dB) Amplificator ecranat: da Impedanță de intrare/ieșire: 75 ;Ω Tip conectori: "F" Carcasă: Material plastic Montaj pe: pe pilon sau pe perete Alimentare: 12 ;V DC / 45 ;mA Greutate: 0.210 ;kg Dimensiuni: 105 ; x 104 ; x 37 ;mm Garanție: 2 ani
