

GENERATOR trifazat insonorizat ESE 9000 TH - ED- Zenessis- P.max. =9KVA- motor Honda -13CP

I.D.: 64113780

Data publicarii 13.12.21 Coduri CPV 31120000-3 31122000-7

Pretul estimativ: 121.000,00 RON - 121.000,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: GENERATOR TRIFAZAT INSONORIZAT ESE 9000 TH - ED ZENESSIS -
MOTORIZARE HONDA - MOTOR BENZINA DATE TEHNICE : PUTERE MAXIMA = 9 KVA - 7,2 kw
PUTERE NOMINALA = 8 KVA- 6,4 kw TURATIE MOTOR - 3000 ROT/MIN. TENSIUNE STANDARD (V_400/230 V FACTOR DE PUTERE (cos) - 0,8 APERAJ - 11,6 AMP MOTOR : HONDA GX 390 - 3000 ROT/MIN. CAPACITATE CILINDRICA - 389 CC COMBUSTIBIL - BENZINA CONSUM COMBUSTIBIL - 313 g/KW/h TIP RACIRE - AER PORNIRE ELECTRICA - OPTIONAL : PORNIRE AUTOMATA -(AAR) ALTERNATOR ; MODEL LINZ - E1S10MI TENSIUNE - 230V - 400V , 50 HZ TIP EXCITATIE - AUTO EXCITAT PUTERE NOMINALA (KVA) - 9 TIP REGLARE - COMPUND - 2 POLI FACTOR DE PUTERE - 0,8 PROTECTIE - IP 23 PANOUL COMANDA - MUFA CUPLAJ AUTOMATIZARE - PRIZA MONOFAZATA - 230 V- 16 A - PRIZA TRIFAZATA - 400V - 16 A - VOLT METRU - CONTOR ORE DE FUNCTIONARE - CHEIE DE CONTACT -SOC ELECTRIC PORNIRE LA RECE - PRIZA DE IMPAMANTARE DIMENSIUNI : - LUNGIME - 1200 MM - LATIME - 700 MM-INALTIME - 1070 MM - GREUTATE - 130 KG - NIVEL DE ZGOMOT - 68 DB LA 7 METRI - CAPACITATE REZERVOR - 6,1 LITRI CARCASA : - DIN OTEL GALVANIZAT VOPSIT IN CAMP ELECTROSTATIC - PROIECTATA PENTRU A OPTIMIZA RACIREA MOTORULUI SI ALTERNATORULUI - POATE FI MONTAT IN EXTERIOR AVAND PROTECTIE IMPOTRIVA INTEMPERIILOR