

DVR 8 canale HDCVI Pentabrid

I.D.: 39823163

Data publicarii	09.05.18	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 355,00 RON - 355,00 RON

Descriere: Caracteristici Sistem Procesor Procesor încorporat Sistem operare LINUX Embedded Video
Intrări camere analogice 8 canale, BNC (PAL) Camere HDCVI 1080P@25fps, 720P@25fps
Camere AHD 1080P@25fps, 720P@25fps Camere TVI 1080P@25fps, 720P@25fps Intrări
camere IP 8 + 2, până la 5Mp per canal Audio Intrări 1 canal RCA + audio prin HDCVI ieșiri 1
canal RCA Comunicare bidirecțională Da, refolosind primul canal de intrare/ ieșire audio
Display Interfețe 1 HDMI, 1 VGA Rezoluție 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Împărțire ecran Mod IP neactivat: 1 / 4 / 8 / 9 Mod IP activat: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 OSD Titlu
cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare Înregistrare
Compresie Video H.264 Rezoluție 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF Număr cadre
Main Stream 1080N (1 ~ 12fps)/ 720P(1 ~ 15fps)/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps)
Extra Stream CIF/ QCIF(1 ~ 7fps) Bit Rate 1Kbps ~ 6144Kbps per canal Mod înregistrare
Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, cameră obturată, Stop Interval
înregistrare 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare:
10~300 sec Detecție video Declanșare Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP,
Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD Detecție mișcare Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal &
Cameră obturată Redare & Backup Redare simultană 01/04/2009 Parametri căutare Timp/
Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) Funcții redare Redare, Pauză,
Stop, Înapoi, Redare
