
UPS EAST line interactive sinusoidal / 3000VA - 2400W/ U92EA630R

I.D.: 85253751

Data publicarii	28.07.23	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.450,00 RON - 1.450,00 RON

Descriere: Sursă de alimentare neîntreruptibilă U92EA630R o Tehnologie Line Interactive pur sine wave cu AVR o Gamă largă de tensiune de intrare: 175 ÷ 290 Vac o Interval de frecvență intrare: 45-65 Hz (în afara acestui interval, UPS-ul funcționează în mod baterie) o Tensiune de ieșire: 230 ± 5% (200 până la 240 selectabile) și frecvență 50/60 ± 0,3Hz cu selecție automată o Forma de undă de ieșire: sine wave o Distorsiunea formei de undă de ieșire: Cu sarcină liniară ≤ 5% o Timp de transfer al rețelei / bateriei: 5ms tipic, maxim 8ms o Baterii incluse: 4 x 9Ah /12V VRLA plumb-acid, sigilată, fără mentenanță o Autonomie: (sarcină 70% / 50%): 5 / 8 minute o Conectori intrare: 1 x Cablu cu priză mamă C14/10A și ștecher Schuko o Conectori ieșire: 6 x C13 / 10A (2 cabluri incluse) o Alarmer: -Pană de curent: frecvența de semnalizare la fiecare 4 secunde, confirmare automata după 60 de secunde sau manual - Suprasarcină în funcționarea la rețea: ≤110% UPS-ul se va opri în 120 de secunde; ≤125% în 60sec; ≤150% în 10sec - Supraîncărcare în funcționarea bateriei: ≤110% UPS-ul se va opri în 60 de secunde; ≤125% în 10sec; ≤150% oprire imediată - Scurt circuit: Oprire automată a sistemului ≥20ms, protecție cu siguranțe o Pornire la rece și repornire automată când alimentarea de la rețea este restabilită o Încărcare rapidă și stabilă, 90% capacitate restabilită în 8 ore o Încărcare automată în modul oprit o Funcții multiple setate prin LCD o Funcție „ECO”: Oprire automată setabilă pentru sarcină <3%
