

Aparat de Masura Multimetru Digital

I.D.: 58614169

Data publicarii	05.07.21	Coduri CPV	38410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 139,99 RON - 139,99 RON

Descriere: Oprire automata -Functie HOLD (pastrare citire de pe afisaj) -Carcasa antisoc (holster) - Masurare hFE tranzistori cu ajutorul adaptorului anexat -Modificare manuala a intervalelor - Testare dioda si continuitate circuit cu avertizor -Universal -Detectare cablu de faza (semnalizare acustica si optica) -Indicator consumare baterie -Tip afisaj utilizat:LCD 3,5 cifre 28mm -Prelevare mostre: 3x/s -Interval masurare tens. DC: 0,1m...200m/2/20/200/1000V -Acuratete mas. tens. DC: $\pm(0,5\% + 3$ cifre) -Interval masurare tens. AC: 1m...2/20/200/750V -Acuratete mas. tens. AC: $\pm(0,8\% + 5$ cifre) -Latime banda masurare tensiune AC: 40Hz...200Hz -Interval mas. curent DC: 0,1 μ ...200 μ /20 μ /20m/200m/2/20A -Acuratete mas. curent DC: $\pm(0,8\% + 4$ cifre) -Interval mas. curent AC: 0,1m...200m/2/20A -Acuratete mas. curent AC: $\pm(2\% + 5$ cifre) -Latime banda masurare curent AC: 40Hz...200Hz -Interval masurare rezistenta: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200M Ω -Acuratete mas. rezistenta: $\pm(0,8\% + 3$ cifre) -Interval masurare capacitate: 10p...20n/2 μ /200 μ F -Acuratete masurare capacitate: $\pm(2,5\% + 20$ cifre) -Testare dioda: 1mA, 3V -Test hFE tranzistori: 3V -Testare continuitate circuit: semnal acustic pentru R -Dimensiuni exterioare (la x ad x in): 97 x 35 x 189mm - Greutate cu baterie :375g -Sursa de alimentare: 1 baterie 9V 6F22, fara baterii incluse - Dotari optionale: husa moale AX-58P
